

Kurzanleitung Kassenanbindung ZVT







für die REA T7 Reihe



INHALT

1. ÜBERSICHT DER KASSENANBINDUNGEN	SEITE 1
2. EINRICHTEN DER SERIELLEN SCHNITTSTELLE RS232	1
3. EINRICHTEN DER SCHNITTSTELLE TCP/IP/WLAN	2
4. KASSENMODUS AKTIVIEREN	4
5. AUSWAHLTASTE AKTIVIEREN	4
6. KASSENMODUS DEAKTIVIEREN	5
7. ZEIT ZUM EINSTECKEN DER KARTE VERLÄNGERN	5

ZEICHENERKLÄRUNG

	Anweisungen für den Kassierer	<i>kursiv</i>	Display-Meldung
	Anweisungen für den Karteninhaber		Zusätzliche Informationen
	Anweisungen im Display		Warnhinweise
fett	Eingabe/Tastatur		Check-Liste

1. Übersicht der Kassenanbindungen

Je nach Terminaltyp sind unterschiedliche Kassenanbindungen möglich:

Terminal	Kassenanbindung ZVT	
	Serielle Schnittstelle RS232	TCP / IP Netzwerk
REA T5 retail	X	Ethernet
REA T7 pro	X	Ethernet
REA T7 retail	X	Ethernet
REA T7 pro touch	X	Ethernet/WLAN
REA T7 retail touch	X	Ethernet/WLAN
REA T7 flex		WLAN

⚠ Hinweis: bei dem mobilen Terminal REA T7 flex achten Sie bitte darauf, dass das Terminal eingeschaltet ist (REA Card Logo im Display), bevor Sie von der Kasse eine Zahlung starten.


2. Einrichten der seriellen Schnittstelle RS232

Sie benötigen ein REA Kassenkabel, das Sie über die REA Service-Hotline unter 06154/638-200 beziehen können und eine Kasse mit einer 9-poligen seriellen Schnittstelle (D-Sub, männlich). Stecken Sie den 9-poligen seriellen Stecker des Kassenkabels in den entsprechenden freien Port an der Kasse. Stecken Sie nun das andere Ende des Kassenkabels in den dafür vorgesehenen Port (RS232) an der Unterseite Ihres REA Terminals.

Die Datenübertragung zur Kasse erfolgt mit 9600 Baud, 8 Datenbit, 2 Stoppbit, keine Parität.

Werkseitig ist das REA Terminal auf eine serielle Kommunikation vorkonfiguriert, sodass Sie hier nichts tun müssen.

Sollte das ausnahmsweise nicht der Fall sein, gehen Sie bitte wie folgt vor um eine serielle Kommunikation einzurichten:





Warten Sie kurz, bis wieder das Menü »Dienste« erscheint. Drücken Sie mehrfach die **rote Stopp-Taste** um die Funktion zu verlassen und zum Startbildschirm zurückzukehren. Als Nächstes wird das Terminal in den Kassenmodus umgestellt. Ab hier folgen Sie bitte Kapitel **4. Kassenmodus aktivieren**.

¹ Das Techniker-Passwort können Sie bei der REA Service-Hotline unter 06154/638-152 erfragen.

3. Einrichten der Schnittstelle TCP / IP / WLAN

Bitte stellen Sie sicher, dass das Terminal über eine feste **IP-Adresse** in Ihrem Netzwerk angemeldet ist. Für weitere Schritte halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- IP-Adresse des Terminals
- Netzmaske
- Gatewayadresse
- optional: DNS1 und DNS2

So richten Sie eine feste IP-Adresse ein:



² Dieses Auswahlmenü ist vom Terminaltyp abhängig.

Anschließend ist noch die Kommunikationsart für den Kassendialog auf TCP/IP umzustellen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:



Das Terminal ist jetzt für eine Kommunikation über Ihr Netzwerk eingerichtet.
Als Nächstes wird das Terminal in den Kassenmodus umgestellt.

- ① Auf diesem Port lauscht das Terminal auf Kommandos von der Kasse. Das ist ein Standardwert. Sollte die Kasse einen anderen Wert verwenden (beim Kassenhersteller zu erfragen), tragen Sie diesen dementsprechend ein.

¹ Das Techniker-Passwort können Sie bei der REA Service-Hotline unter 06154/638-152 erfragen.
² Je nach Terminaltyp WLAN oder IP (eth) auswählen.

4. Kassenmodus aktivieren

Nachdem Sie die Anbindung des Terminals über Ihr Netzwerk eingerichtet haben, können Sie jetzt den Kassenmodus des REA Terminals aktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:



⚠ **Anmeldung:** Das Terminal benötigt eine einmalige Anmeldung von der Kasse, um notwendige Konfigurationen zu erhalten. Hat das Terminal noch keine Anmeldung von der Kasse erhalten, zeigt das Display *Bitte anmelden*. Hat es bereits eine Anmeldung erhalten, befindet es sich im Grundzustand.

⚠ **Passwort:** Bei der Anmeldung wird ein Passwort zum Terminal gesendet. Dieses Passwort ist frei wählbar und muss anschließend für alle weiteren Funktionen benutzt werden. Geändert werden kann das Passwort wieder durch die Funktion »Anmeldung«.

⚠ **Menütaste:** Im Kassenmodus erreichen Sie das Menü durch Drücken der Tasten **Menü + Corr** schnell hintereinander.


5. Auswahltaste aktivieren

Sobald der Kassenmodus aktiv ist, wird automatisch die Auswahltaste deaktiviert. Über die Auswahltaste können Funktionen wie Storno oder Sonderfunktionen (z.B. Tax Free oder Gutscheinkarten) ausgelöst werden. Um die Auswahltaste wieder zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:



6. Kassenmodus deaktivieren


Wenn sie den Kassenmodus am Terminal deaktivieren wollen gehen Sie wie folgt vor:



7. Zeit zum Einstecken der Karte verlängern

Wird eine Zahlung an der Kasse ausgelöst, kann die voreingestellte Zeit von 30 Sekunden bis zum Einstecken der Karte in das Terminal, zu kurz sein. Wenn die Zeit überschritten wird, bricht das Terminal die Zahlung ab.

Die Zeit können Sie am Terminal anpassen. Gehen Sie wie folgt vor:



⚠ Diese Einstellung ist insbesondere für das mobile REA T7 flex interessant, da der Weg zum Kunden möglicherweise länger sein kann.

Weitere Funktionsbeschreibungen

finden Sie unter www.rea-card.de. Wählen Sie Ihr Produkt online aus um weitere Produktdetails, Downloads und Anleitungen zu erhalten.



REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200
F: +49/(0)6154/638-192

info@rea-card.de
www.rea-card.de

Service-Hotline

T: +49/(0)6154/638-152
hotline@rea-card.de

Art.Nr.: 043.400.114
© REA Card GmbH 07/2021



043400114