

Kurzanleitung
Kassenanbindung für das
Bezahlterminal REA T10 flex

**Das REA T10 flex unterstützt Kassenanbindungen mit den Protokollen ZVT und O.P.I.
Löst die Kasse einen Vorgang aus, erkennt das REA Terminal automatisch den Kassendialog, auch im Sleep-Modus.**

Eine feste IP-Adresse ist zu konfigurieren. Bei Bedarf kann der Port angepasst werden.
Vorkonfiguriert für ZVT ist der Port 20007, für O.P.I sind es die Ports 30007 (Senden) und 20002 (Empfang; dieser Port ist nicht änderbar).

IP-Adresse konfigurieren

Eine feste IP-Adresse wird über das Betriebssystem Android eingestellt:

Statusleiste öffnen und das **WLAN-Symbol** lange drücken

Das **aktuelle Netzwerk (Verbunden)** lange drücken

Netzwerk ändern auswählen

Erweiterte Optionen öffnen und nach unten scrollen

Bei **IP-Einstellungen** auf **Statisch** stellen

IP-Adressen eingeben

Passwort
|(nicht geändert)|

Passwort anzeigen

Erweiterte Optionen ^

Proxy
Keiner ▼

IP-Einstellungen
DhCP ▼

ABBRECHEN SPEICHERN

Änderung der Ports

Die Änderung der Ports erfolgt in der Bezahlapp:

Drei-Strich-Menü **Manager-PIN - Verwaltung - Kasse**

ZVT-Einstellungen **TCP-Port für ZVT - 20007**

IFSF-Einstellungen **CallbackClient Port - 30007**

ⓘ Nach einer Portanpassung ist das REA Terminal neu zu starten, um die Änderung zu aktivieren.

Weitere Funktionsbeschreibungen finden Sie unter



www.rea-card.de

Wählen Sie Ihr Produkt online aus, um weitere Produktdetails,
Downloads und Anleitungen zu erhalten.

REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühlthal

T: +49 / (0)6154 / 638-200

F: +49 / (0)6154 / 638-192

info@rea-card.de

www.rea-card.de

Service-Hotline

T: +49 / (0)6154 / 638-152

hotline@rea-card.de

Art.Nr.: 043.400.004

© REA Card GmbH 09/2023