

REA CARD

FACHDOKUMENTATION

Informationen zum Anschluß von REA Card
Terminals an Casio Kassensysteme

Zu Casio

Getreu dem Grundsatz »Kreativität und Beitrag« widmet sich Casio seit seiner Gründung im Jahr 1957 der Entwicklung von Produkten, die sich durch modernste Technologie und innovative Designsprache auszeichnen.

Der international führende Hersteller elektronischer Konsumgüter ist autorisierter Systempartner der REA Card. Vorgestellt wird diese Partnerschaft auch unter:

www.reacard.de/das_unternehmen/partnerships

Gemeinsam mit den Casio-Händlern blickt man bei REA Card seit 1999 auf eine enge, fruchtbare Zusammenarbeit zurück.

Zum Portfolio von Casio gehören unter anderem Kassensysteme, die exklusiv mit einer durch REA Card lizenzierten Anbindung an das REA ECS-HS ausgestattet sind und so das selbst druckende ec-Terminal adaptieren.



Besonderheiten Anbindung Kasse - Terminal

Zwischen der Schnittstelleneinstellung der Casio Kasse und dem REA Terminal bestehen geringfügige Abweichungen. Diese Abweichungen können über den Eintrag einer Sonderkonfiguration (einem sogenannten TKM-String) online über den Netzbetreiber angepasst werden. Dieser Eintrag muss durch die REA Kundenbetreuung für jede Terminal-Nummer beim Netzbetreiber beauftragt werden. Das Terminal erhält somit automatisch bei der Inbetriebnahme beim Netzbetreiber die Sonderkonfiguration der Schnittstelle mitgeteilt. Durch diese Lösung ist keine manuelle Änderung am Terminal notwendig. Ebenso bei einem eventuellen Austausch der Kundeneinheit und einer dabei erneut erforderlichen Inbetriebnahme, wird die Abweichende Konfiguration übernommen.

Auf dem REA-Vertrag im Feld 7 ‚Sonstige Vereinbarungen‘ zusätzliche Angabe für Schnittstelleneinstellung vermerken

TKM-String je Terminal „TP“0x12“RST/22=207/207=49/“ beim Netzbetreiber für Anbindung an Casio Kasse anmelden.

Vorkonfiguration Kasse zur Aktivierung EFT-Terminal

Um das REA Terminal über die Kasse bedienen zu können, muss die Kassenskonfiguration ebenso angepasst werden.

PGM3; I/O Parameter; 902-0008=EFT; D2=ComPort; FLAG CLEAR

PGM5; EFT Puffer (falls Drucker angeschlossen)

PGM4; Taste #004 Kreditkarte; Status EFT=Ja; evtl. EFT ART spezifizieren

PGM4; Taste'180EFT; versch. Funktionen können mit dieser Taste bedient werden

AN-/Abmelden, Storno, Gutschrift etc.

REA CARD GMBH

Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühlthal
www.rea-card.de

Hotline Deutschland

P: +49/(0)6154/638-152
hotline@rea-card.de

Kundenbetreuung

P: +49/(0)6154/638-200
info@rea-card.de

**REA CARD BARGELDLOSE
ZAHLUNGSSYSTEME GMBH**

Triester Straße 10
A-2334 Vösendorf (Wien)
www.rea-card.at

Hotline/Kundenbetreuung Österreich

P: +43/(0)800/555-632 (free Call)
info@rea-card.at